

inkbenefit



Naplň a tlač Kompaktná atramentová tlačiareň 4 v 1 s WiFi

Jednoduché dopĺňanie farieb, jednoduchá obsluha

MFC-T930DW



PRINT



SCAN



COPY



FAX



5GHz
WIRELESS

www.brother.sk

Naplňte a tlačte s kompaktnou bezdrôtovou atramentovou tlačiarňou 4v1

Tlačte viac za menej so super vysokokapacitnými atramentovými fľaštičkami a ľahko plniteľnými atramentovými nádržkami, ktoré znižujú vaše náklady na farebnú tlač. Užívajte si rýchlu tlač bez problémov

MFC-T930DW



Hlavné vlastnosti:

- Rýchlosť tlače až 17 obrázkov za minútu¹
- Automatická obojstranná tlač
- 4,5 cm (1.8") farebný displej
- Fast ethernet, 5GHz WiFi a USB rozhranie
- Priama tlač z alebo skenovanie do PC, USB a mobilnej aplikácie
- Zásobník papiera na 150 listov, slot ručného podávania, automatický podávač dokumentov (ADF) na 20 listov ¹¹
- Dodávané s plnohodnotnými fľaštičkami s atramentom ³¹ (2 x čierna na 7500 strán, 1 x farebné na 5000 strán)

Naplň a vytlač

Kompaktná tlačiareň DCP-T930DW 4-v-1 tlačí dlhšie so super vysokokapacitnými atramentovými fľaštičkami, čím sa znižujú náklady na tlač farebnej stránky. Rýchlo naplňte nádržky za pár sekúnd, bez potreby držania fliaš, čo robí doplnenie jednoduchým a bez neporiadku. Inovatívny uzamknutý systém plnenia zabezpečuje, že vždy doplníte správnu farbu.

Efektivita

Zjednodušte si svoj deň s usporiadanou správou papiera. Ľahko prístupný zásobník na 150 hárkov papiera chráni váš papier počas tlače, ADF šetrí čas a automatický duplex znižuje náklady. Jednoducho skenujte dokumenty a odosielajte ich priamo do počítača alebo mobilného zariadenia

Jednoduchá obsluha

Brother Mobile Connect alebo rôznych flexibilných možností vrátane 5 GHz Wi-Fi, Fast Ethernet a USB.

Väčšia kontrola

Nastavte si a tlačte na cestách pomocou aplikácie Brother Mobile Connect. Ovládajte všetky svoje tlačiarne Brother končekmi prstov. Jednoducho kontrolujte spotrebný materiál, získajte prístup k histórii naskenovaných dokumentov a prispôbte si často používané funkcie.



Zabezpečenie

Aby sme držali krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou o ochrane súkromia a bezpečnosti údajov, naše zariadenia ponúkajú najnovšie bezpečnostné funkcie, ktoré zaručujú bezpečnú ochranu vašich údajov. Naši bezpečnostní experti nepretržite skúmajú nové vylepšenia produktov, riešení a služieb, aby proaktívne zabezpečili, že všetky naše produkty sú 'bezpečné od návrhu'.

Tlačiareň DCP-T930DW využíva trojvrstvé zabezpečenie na úrovni zariadenia, siete a dokumentov, čo ponúka väčší pokoj a zaručuje, že integrita vašich údajov je zachovaná v každom kroku.



Všeobecné

Technológia

atramentová

Pamäť

128 MB

Ovládací panel

4,5 cm farebný displej

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

USB 2.0 Host

predný slot

Káblové sieťové rozhranie

Fast Ethernet

Bezdrôtové sieťové rozhranie

2.4GHz a 5GHz podpora

Obsah balenia

zariadenie, atramentové náplne, napájací kábel, Stručný návod na obsluhu, Záručný list

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹

1 stránne: 17 obr./min
2 stránne: 5,5 obr./min

FPOT²

(Doba prvého výtlaku)

6,5 sekundy farebne
6,0 sekúnd mono

Tichý režim

pre zníženie hluku

Rozlíšenie

až 2400 x 600 dpi

Funkcie tlače

Sútláč (N-na tlač)

zmenšenie až 16 strán
na jednu stránku

Tlač plagátov

zväčšenie jednej stránky
na rozmer 2x2, 3x3 strany

Vodotlač

označenie dokumentov
vodoznakom s preddefinovaným
textom, logom alebo vlastným
používateľským odkazom

ID tlač

pridanie identifikátora na
tlačené dokumenty
(dátum a čas, krátka správa
alebo názov počítača)

Brožúrová tlač

tlač dokumentov vo formáte
A5 brožúr

Tlačové profily

možnosť uložiť obľúbené
nastavenia tlačového
ovládača ako profily, ktoré je
možné jednoducho vyvolať

Zrkadlová tlač

obrátenie tlačeného obsahu
na stránke zľava doprava

Obrátená tlač

otočenie tlačeného obsahu
dokumentu o 180°

Zvýraznenie farieb

úprava farieb pre lepšiu kvalitu
výtlaku

Bezokrajová tlač

tlač do formátu A4 / Letter
bez okrajov

Tlačové ovládače

Windows

Windows 11
(32 a 64 bit edície) a viac

macOS

Tlač cez macOS vyžaduje
použitie AirPrint. Ovládače pre
Mac nie sú súčasťou balenia.

ChromeOS

Podporuje natívnu
tlač z ChromeOS

Úplný zoznam podporovaných operačných systémov
a stiahnutie najnovších ovládačov a softvéru nájdete
na stránke support.brother.com.

Manipulácia s papierom¹¹

Vstup papiera

Štandardný zásobník

- 150 listov

Multifunkčný zásobník

– 80 listov

Automatický podávač dokumentov (ADF)

– 20 listov

Výstup papiera

50 listov formátu A4

Rozmery médií

Štandardný zásobník:

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), Photo-2L (127 x 178mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Multifunkčný zásobník:

LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15 cm

Automatický podávač dokumentov (ADF)

šírka: 139,7 – 215,9 mm

dĺžka: 210,0 – 355,6 mm

Sklo skenera:

až A4 / Letter

Obojstranná tlač

A4

Typy médií a gramáž

Štandardný zásobník:

obyčajný, atramentový, lesklý, recyklovaný papier
64 – 220 g/m²

Slot ručného podávania

obyčajný, atramentový, lesklý, recyklovaný papier
64 – 220 g/m²

Automatický podávač dokumentov (ADF)

Obyčajný, recyklovaný papier
64 – 90 g/m²

Obojstranná tlač

Obyčajný, recyklovaný papier
64 – 105 g/m²

Mobilná a webová konektivita

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

tlač z, skenovanie do, ukážka kópií a kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia podporujúcich Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

tlač z iPadu/iPhonu, skenovanie do zariadenia, zobrazenie ukážky kópií a kontrola stavu zariadenia

Apple AirPrint¹⁷

tlač z a skenovanie do bežných typov súborov z akejkoľvek aplikácie podporujúcej AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

tlač zo zariadení so systémom Android bez nainštalovanej aplikácie

Mopria™¹⁷

tlač bežných typov súborov mobilných zariadení s OS Android z aplikácií podporujúcich Mopria™

Brother Apps¹⁸

sken do vyhľadateľného PDF, do PowerPointu, do Excelu, do Wordu, jednoduchý sken na E-mail, tlač e-mailu

Web Connect¹⁸

tlač a skenovanie bez použitia počítača na Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, SharePoint online

Kopírovanie

Rýchlosť(A4)⁴

1 stránne: 13 obr./min
2 stránne: áno

Rozlíšenie

až 1200 x 2400 dpi

FCOT⁶

(Doba prvej kópie)

10,5 sekundy mono
21 sekúnd farebne

Funkcie kopírovania

Viacnásobné kopírovanie / stohovanie/ sortovanie až

99 kópií z každej strany a ich stohovanie či triedenie

Zväčšenie / zmenšenie

zmenšenie alebo zväčšenie dokumentov od 25% do 400% s 1% krokom

2 na 1 ID

kopírovanie oboch strán ID karty na jednu stránku A4

N na 1

kopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu stránku A4

Skenovanie

Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

Farebný a ČB sken

áno

Rýchlosť (A4)³

1-stranne: 17 obr./min mono
7.obr./min farebne

Rozlíšenie z ADF

600 x 600 dpi

Rozlíšenie zo skla skenera

1200 x 2400 dpi

Interpolované rozlíšenie

19 200 x 19 200 dpi
s Brother Scanner Utility

Hĺbka farieb

30 bit (vstup)
24 bit (výstup)

Škála sivej

10 bit (vstup)
8 bit (výstup)

Funkcie skenovania

Podporované formáty súborov

PDF, JPEG, TIFF

Štandardné funkcie¹⁷

sken do e-mailu, obrázku
a súboru

Špeciálne funkcie

Automatické narovnanie
en z ADF (iPrint&Scan pre PC)

Priamy sken

skenovanie priamo na
USB flash disk.

Ovládače skenera

Windows

TWAIN and WIA
Windows 11
(32 a 64 bit edície)

MacOS

skenovanie cez systém
MacOS vyžaduje použitie
služby AirPrint. Ovládače pre
Mac nie sú súčasťou balenia

ChromeOS

podporuje natívne
skenovanie v systéme
ChromeOS

Úplný zoznam podporovaných operačných systémov a
stiahnutie najnovších ovládačov a softvéru nájdete na
stránke support.brother.com.

Fax

Faxový modem

14 400 bps (G3)

Stupne sivej

256 odtieňov (8 bit) šedej

Príjem bez papiera

až 170 strán
(ITU-T Test Chart #1/MMR)

Rozosielanie

odoslanie jedného faxu
až na 50 odlišných lokácií

Odosielanie z pamäte

až 170 strán
(ITU-T Test Chart #1)

Funkcie faxu

ID stanice

ID a faxové číslo budú
vytlačené ako hlavička
každého odoslaného faxu

PC-Fax

odosielanie^{15,18} a príjem^{16,18}

odosielanie a príjem faxových
správ priamo z PC (len mono).

Auto redukcia

pri prijme jednostranného
dokumentu dlhšieho ako A4
(297 mm) faxový prístroj
automaticky zmenší správu
tak, aby sa vošla na jeden
list A4

Nástroje sieťovej správy

BRAdmin^{16,17}

softvér pre jednoduché nastavenie siete LAN / WAN

Embedded Web Server

webový softvér na správu tlače zabudovaný do zariadenia

Status Monitor¹⁶

monitoring stavu zariadenia z počítača

Softvér

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC s OS Windows alebo macOS

Pomôcky

návody na nastavenie, manuály, najčastejšie otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis Brother

Jednoduché nastavenie

jednoduchý prístup k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother z webovej stránky support.brother.com

Konektivita

Káblová sieť

Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Bezdrôtová sieť

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

bezdrôtová tlač bez nutnosti pripojenia cez bezdrôtový prístupový bod (podporované automatické aj manuálne metódy)

Podpora bezdrôtového nastavenia

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile

tlač alebo skenovanie z mobilného zariadenia pomocou služieb Brother Mobile Connect, Airprint a Mopria

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Funkcie zabezpečenia

Zabezpečenie káblovej siete
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

Zabezpečenie bezdrôtovej siete
WEP 64/128bit,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct podpora
len WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server

IP Filter
Obmedzenie, ktorí sieťoví používatelia môžu alebo nemôžu pristupovať k zariadeniu cez sieť (IPv4)

SecureBoot
Pred akoukoľvek interakciou s používateľom sa kontroluje integrita firmvéru. Používať možno iba originálny firmvér Brother.

Automatic Intrusion Detection
Všetky tlačové zariadenia Brother sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane reštartu v prípade potreby, aby zabezpečili, že zariadenie zostane bezpečné.

Firmware Updates
Okrem povolenia automatických aktualizácií je možné tlačiareň nastaviť tak, aby neprijímala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na staršiu verziu neoprávneným používateľom

Firmware Encryption
Počas aktualizácie sa firmvér prenáša cez šifrované pripojenie HTTPS.

Digitally-signed Firmware
Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Certificate Management
Použitie predvoleného štandardného certifikátu s vlastným podpisom, vytvorenie vlastného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosti o podpis certifikátu (CSR) alebo externého verejného certifikátu a súkromného kľúča pre chránenú sieťovú komunikáciu

Port-based Network Access Control
(IEEE 802.1x)
Zariadenia Brother sú plne kompatibilné s touto normou, aby umožnili pripojenie k chránenej sieti 802.1x EAP ((Extensible Authentication Protocol) protected network

Restrict network protocol
Funkcia kontroly protokolov umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly (napr. FTP, Telnet) podľa potreby

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Atramenty v dodávke ³¹
2 x 7500 strán (BK)
1 x 5000 strán (C,M,Y)

Flaštičky s atramentom ³⁰
BTD100BK - 7500 strán
BTD100CMY - 5000 strán

Rozmery a hmotnosť

S obalom (š x h x v)
508 x 278 x 542 mm
11,80 kg

Bez obalu (š x h x v)
435 x 418 x 180 mm
10,00 kg

Pracovný cyklus

Odporúčané mesačné zaťaženie
až 1000 strán

Prevádzkové prostredie

Napájanie
220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Prevádzka
Vlhkosť: 20 - 80%
Teplota: 10°C - 35°C

Skladovanie
Vlhkosť: 20 - 80%
Teplota: 0°C - 40°C

Životné prostredie

Spotreba energie^{13,14}
Režim kopírovania: 16 W
Pohotovostný režim: 3,5 W
Režim spánku: 0,9 W
Vypnuté: 0,10 W

Úroveň akustického tlaku¹²
PC tlač: pribl. 57,0 dB(A)

- 1 Rýchlosť tlače v súlade s ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (doba prvého výtlačku) na základe ISO/IEC 17629
- 3 Rýchlosť skenovania na základe ISO/IEC 17991
- 4 Rýchlosť kopírovania s ADF (ESAT) na základe ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (doba prvej kópie) na základe ISO/IEC 24735 (príloha D)
- 11 Kapacita kalkulovaná s papierom gramáže 80 g/m²
- 12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu podľa ISO 7779
- 13 Spotreba energie vo vypnutom stave na základe IEC 62301, vydanie 2.0
- 14 Spotreba energie pri jednostrannej tlači a skenovaní, rozlíšenie: štandardné / dokument: tlačný vzor ISO/IEC 24712
- 15 Len Windows a macOS
- 16 Len Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje internetové pripojenie
- 30 Približná deklarovaná hodnota výťažnosti je založená na pôvodnej metodike spoločnosti Brother s použitím testovacích vzorov podľa normy ISO/IEC 24712. Výťažnosť NIE JE založená na norme ISO/IEC 24711.
- 31 Pri prvom použití sady atramentových fliaš zariadenie použije určité množstvo atramentu na naplnenie privodných trubic. Tento proces sa vykoná iba raz. Zostávajúce množstvo atramentu³⁰ bude približne 7125 strán BK a 4450 strán CMY.



App Store, Mac, macOS a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

V spoločnosti Brother je naša zelená iniciatíva jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívne ovplyvniť spoločnosť, v ktorej je možné dosiahnuť udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side